

AUDIO SWITCHER

16 入力 1 出力 2 分配 Model ASW-1601

RoHS

株式会社土方電機

東京都福生市南田園 1-13-1

TEL 042-552-7246

概要

この装置はラインレベルのオーディオ信号（モノラル）を切り替えて出力する装置です。
制御は RS232C、RS422、RS485 のコマンドで外部PC等により行うことができます。

特長

- 出力端子は2端子ありますので増設などシステム構築が容易にできます。
- 筐体の大きさは19インチラックに対応した1Uサイズとなっております。

仕様

■入力数	16ch RCA ピン
■出力数	1ch RCA ピン × 2
■周波数特性	10Hz ~ 20KHz ±1dB
■クロストーク	75dB 以上
■S/N比	80dB 以上
■歪率	0.008% 以下
■信号レベル	標準 -10dBu ~ 0dBu 最大 +20dBu
■動作温度	5°C ~ 40°C (結露しないこと)
■湿度範囲	20%RH ~ 90%RH (結露しないこと)
■制御端子1	RS232C D-SUB9 ピン オス インチネジ
■制御端子2	RS422/RS485 D-SUB9 ピン メス インチネジ
■電源	AC アダプター (DC5V/2A)
■重量	5Kg
■外形	W420 × D150 × H44
■消費電力	5VA 以下

付属品

- AC アダプタ
- 取扱説明書（保証書付き）
- EIA 1U ラックマウント（別売）

