

MIC AMP

マイクアンプ Model MA-4

音声4入力 (XLR) 音声4出力 (RCA) RoHS

株式会社土方電機
東京都福生市南田園 1-13-1
TEL 042-552-7246

概要

この装置はマイク信号を増幅して出力する装置です。

特長

- コンデンサーマイク用に48Vのファントム電源を出力することが出来ます。
- 外部からミュート信号を入力することが出来ます。

仕様

■音声入力レベル	-40dbm 又は -55dbm
■音声出力レベル	0dBu 最大 +14dBu (RCA型)
■レベル表示	各4チャンネルレベルメーター表示
■レベル調整	各4チャンネルレベル調整可能
■ファントム電源スイッチ	スライドスイッチ ON/OFF
■MUTE 信号入力	無電圧接点入力 (D-SUB 9pin メス)
■入力端子	XLRコネクタ メス 4ch
■出力端子	RCAピンジャック 4ch
■温度範囲	5 ~ 35°C
■消費電力	7VA
■重量	3Kg
■電源	ACアダプター (DC5V/2.5A)
■外形	W420 × D202 × H44

付属品

- ACアダプタ
- EIA 1U ラックマウント
- 取扱説明書 (保証書付き)

外形

<前面>



<背面>



MEMO